



## DORO Leva L30

### WARUM DORO?

Während andere Marken auf hübsche Displays, unglaubliche Kameras oder die neueste Technologie und einen „coolen“ neuen Namen setzen, ist für uns Einfachheit viel wichtiger. Und genau das wollen unsere Anhänger – Menschen, die die Auswirkungen des Älterwerdens zwar spüren, im Herzen aber noch jung sind. Deshalb ist EINFACHHEIT der Grundstein der DNA eines jeden Doro-Geräts. Viele kleine Einzelheiten werden in einem Telefon vereint, das Sie lieben werden und mit dem Sie auch tolle Fotos machen und diese auf einem großen, schönen Bildschirm betrachten können. Die Geräte sind außerdem gut auf das reifere Ohr abgestimmt.

### HÖRE ES, SIEH ES, LIEBE ES

Egal, wie jung wir uns fühlen, mit dem Alter werden einfache Aufgaben im Alltag zu Herausforderungen. Wir bei Doro richten uns nach dem Prinzip, dass die Benutzung eines Telefons immer ein Kinderspiel sein sollte, auch wenn das Hör- und Sehvermögen oder die Fingerfertigkeit nachlässt. Deshalb bieten alle unsere Telefone hervorragende Standardfunktionen wie den extra lauten und deutlichen Klang, die Anzeige mit hoher Auflösung, leicht lesbare Tasten und eine große, klare Benutzeroberfläche. Und die weit voneinander abgesetzten Tasten erleichtern natürlich das Tippen. Wir widmen uns den Herausforderungen, damit Sie sich auf das Angenehme konzentrieren können.

### EXTERNES DISPLAY MIT ANRUFRER-ID UND BENACHRICHTIGUNGEN

Mit dem Doro Leva L30 genießen Senioren ein optisch ansprechendes Klapptelefon, das einfach zu bedienen ist und über ein externes Display für Rufnummernanzeige und Benachrichtigungen verfügt. Mit dem großen 2,8-Zoll-Display und den weit voneinander abgesetzten, kontrastreichen Tasten machen Telefonate, Textnachrichten und Fotografieren noch mehr Spaß. Weitere Merkmale sind eine klarere Gesprächsqualität mit HD-Sprachausgabe, eine Soft-Touch-Oberfläche für bessere Griffbarkeit, Hörgerätekompatibilität und praktische Schnell Tasten für Favoriten, Kamera und Nachrichtenfunktion. Es gibt auch eine Notruftaste, mit der Sie Ihren GPS-Standort schicken und bis zu fünf Vertrauenspersonen wie Freunde oder Verwandte benachrichtigen können, falls Sie Hilfe benötigen sollten.

<b>Allgemeines</b>	
ID	L30/L31
Modellname	DFC-0530
Handelsname	Doro Leva L30 / Doro Leva L31
Bauform	Clam

<b>Größe</b>	
Gerätegröße (HxBxT mm)	107,25x56x21,35
Gerätegewicht inkl. Batterie (g)	142,7

<b>Speicher</b>	
Arbeitsspeicher (RAM)	64MB
Speicher (ROM)	128MB
Verfügbarer Benutzerspeicher	17MB
SD-Karte	✓
Maximale Speicherkartengröße	128GB

<b>Chipset</b>	
Modell	UMS9117S (T127)
Modem	LTE: R12 WCDMA: R9 GSM: R6
Prozessor	Arm_Cortex_A7
Prozessor-Geschwindigkeit	1GHz
Anzahl der CPU-Kerne	1
Betriebssystemtyp	RTOS
Betriebssystemversion	Mocor RTOS

<b>Hauptdisplay</b>	
Bildschirmgröße Zoll	2,8
Bildschirmgröße (HxB mm)	43,2x57,6
Auflösung (HxB)	320*240
Bildschirm PPI	142,8
Bildschirmtyp	TFT
Anzahl Farben	65K
Bildwiederholrate (Hz)	60Hz
Hintergrundbeleuchtetes Display	✓
Glas	CTC

<b>Externes Display</b>	
Externe Displaygröße in Zoll	1,4
Externe Displaygröße (HxB mm)	30x19
Externe Displayauflösung (HxB)	137*86
Externe Display-PPI	115,7
Externer Displaytyp	TFT
Anzahl der Farben des externen Displays	65K
Bildwiederholrate des externen Displays (Hz)	60Hz

Glas	CTC
------	-----

<b>Kamera</b>	
Hauptkamera	✓
Typ	Single
Pixelgröße (µm)	1,75x1,75
Auflösung (MP)	2
Autofokusgeschwindigkeit	N/A
Objektiv-FOV	61,4
Objektiv F-Nr.	2,8+-5%
Schutzglas	2P+IR
Blitz	✓
Zoom	✓
Videoaufzeichnung	✓
Videoaufzeichnungsauflösung	240*320
Sensorgröße (mm)	1/5

<b>Sensoren</b>	
GPS	✓

<b>Aufladen</b>	
Ladeanschluss	USB-C
Ladekontakte	✓

<b>Batterie</b>	
Akkukapazität	1150mAh

<b>Tasten und Anschlüsse</b>	
Hilfetaste	✓
Schnellasten	Kamera, Nachrichten, Favoriten
Ein/Aus-Taste	Geteilt
Ziffernblock	✓
Lautstärketasten	✓
Headset-Anschluss	3.5mm standard jack
Tragebandanschluss	✓

<b>LEDs</b>	
Nachrichten/Anrufanzeige	✓
Batterie/Ladeanzeige	✓

<b>Netzwerk</b>	
2G (GSM)	900,1800
3G (GPRS)	1,8
4G FDD (LTE)	1, 3, 7, 8, 20, 28

4G TDD (LTE)	38, 40
LTE-Datenrate UL	Cat 4
LTE-Datenrate DL	Cat 4
VoLTE	✓

<b>IP-Klassifizierung</b>	
IP	IP54

<b>GPS</b>	
GPS	✓
GPS-Chipsatz	Ublox
A-GPS	✓
Gallileo	✓

<b>Anrufe</b>	
HD voice	✓
Anrufdaueranzeige	✓
Anruferkennung unterdrücken (CLIR)	✓
Anrufweiterleitung	Unbedingt, Kein Dienst, Bei Besetzt, Keine Antwort
Anklopfen	✓
Annehmen mit beliebiger Taste	✓
Whitelist-Nummer	✓
Blacklist-Nummer	✓
Festgelegte Wählfahlen	✓
Konferenzanruf	✓
Sprechende Zifferntasten	✓

<b>Telefonbuch</b>	
Im Notfall (ICE)	✓
Eigentümersnummer	✓
Telefonbucheinträge	>500
Bild zum Kontakt hinzufügen	✓
Eingehende Nummer im Telefonbuch speichern	✓
Kontakt auf SIM-Karte/Telefonspeicher kopieren	✓
vCard-Unterstützung	✓
vCard über Bluetooth übertragen	✓
Favoriten/Top 10 Kontakte	✓

<b>Anrufliste</b>	
Verpasste Anrufe	✓
Ausgehende Anrufe	✓
Eingehende Anrufe	✓
Anzahl der Anrufprotokollpositionen	60
Datum- und Zeitstempel	✓

<b>Lautstärkeeinstellungen</b>				<b>Warnungen</b>	
Einstellbare Anruflautstärke	✓	Nachricht weiterleiten	✓	Rundfunknachrichten	✓
Einstellbare Medienlautstärke	✓	Rückruf	✓	EU-Warnungen	✓
Einstellbare Klingellautstärke	✓	Nachrichten-Erinnerung	✓		
Einstellbare Alarmlautstärke	✓	Mehrere Empfänger	✓	<b>Zurücksetzfunktionen</b>	
		Speicher	Telefon, SIM, SD-Karte	Einstellungen zurücksetzen	✓
		Zeichenanzeige verbleibend	✓	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	✓
		Automatische Großschreibung	✓		
		OTA MMS-Profilbereitstellung	✓		
<b>Töne</b>		<b>Bluetooth</b>		<b>Barrierefreiheit</b>	
Eigene Klingeltöne hinzufügen	✓	Bluetooth®	✓	Hörgerätekompatibilitätsbewertung 4G-Bänder	T4/M4
Lautlosmodus	✓	Bluetooth®-Version	5.0	Themen	✓
Maximale Klingellautstärke in 1 m in dB	>83	Freisprechprofil (HFP)	✓	Kontrasteinstellung	✓
Vibrationsanzeige	✓	Headsetprofil (HSP)	✓	Startassistent	✓
Visuelle Klingelanzeige	✓	Seriellles Portprofil (SPP)	✓		
Tastenton	✓	Objektübertragungsprofil (OPP) (nur V-Card)	✓	<b>SAR</b>	
Maximale Anruflautstärke in dB	35	Telefonbuch-Zugriffsprofil (PBAP, PBA)	✓	SAR (Körper)	1.506 W/kg
Empfangspegel maximal (dB RLR)	> -8	Audio-/Video-Fernsteuerungsprofil (AVRCP)	✓	SAR (Kopf)	0.791W/Kg
Freisprecheinrichtung	✓	Erweiterte Audioverteilung (A2DP)	✓	SAR (Gliedermaßen)	2.964 W/kg
<b>Codecs</b>		<b>Notruffunktion</b>		<b>Andere Funktionen</b>	
EVS NB	✓	Notruffunktion		Alarm	✓
EVS WB	✓	Notruffunktion	✓	Uhr	✓
AMR NB	✓	Notruf	✓	Rechner	✓
AMR WB	✓	Senden einer Standard-Notfallnachricht	✓	Wetter	✓
		Senden von Positionsdaten	✓	Kalender	✓
<b>Nachrichten</b>				FM-Radio	✓
Art des Nachrichteneingangs (SMS/MMS)	Speziell	<b>Sicherheit</b>		Taschenlampe	✓
SMS-Textnachricht	✓	Telefonsperre	✓	Menüs sperren	✓
MMS	✓	SIM-PIN-Sperre	✓	Software-Update über Funk	✓
Maximale Länge der ausgehenden SMS	1224			Flugmodus	✓
Maximale Anzahl gespeicherter SMS	200				
Nummer aus Nachricht verwenden	✓				
Auf Nachricht antworten	✓				

- ✓ Einfach Sehen auf dem externen Display, wer anruft
- ✓ Einfach Hören dank lautem und klarem Sound
- ✓ Fühlen Sie sich sicherer mit der Notfalltaste