



DORO Leva L10

WARUM DORO?

Während andere Marken auf hübsche Displays, unglaubliche Kameras oder die neueste Technologie und einen „coolen“ neuen Namen setzen, ist für uns Einfachheit viel wichtiger. Und genau das wollen unsere Anhänger – Menschen, die die Auswirkungen des Älterwerdens zwar spüren, im Herzen aber noch jung sind. Deshalb ist EINFACHHEIT der Grundstein der DNA eines jeden Doro-Geräts. Viele kleine Einzelheiten werden in einem Telefon vereint, das Sie lieben werden und mit dem Sie auch tolle Fotos machen und diese auf einem großen, schönen Bildschirm betrachten können. Die Geräte sind außerdem gut auf das reifere Ohr abgestimmt.

HÖRE ES, SIEH ES, LIEBE ES

Egal, wie jung wir uns fühlen, mit dem Alter werden einfache Aufgaben im Alltag zu Herausforderungen. Wir bei Doro richten uns nach dem Prinzip, dass die Benutzung eines Telefons immer ein Kinderspiel sein sollte, auch wenn das Hör- und Sehvermögen oder die Fingerfertigkeit nachlässt. Deshalb bieten alle unsere Telefone hervorragende Standardfunktionen wie den extra lauten und deutlichen Klang, die Anzeige mit hoher Auflösung, leicht lesbare Tasten und eine große, klare Benutzeroberfläche. Und die weit voneinander abgesetzten Tasten erleichtern natürlich das Tippen. Wir widmen uns den Herausforderungen, damit Sie sich auf das Angenehme konzentrieren können.

EINFACHES MOBILTELEFON MIT GROSSEM DISPLAY

Dieses 4G-Mobiltelefon ist ideal für Senioren, die sich grundlegende Funktionen in Kombination mit hervorragendem Sound und einfacher Bedienung wünschen. Voneinander abgesetzte, kontrastreiche Tasten, ein 2,4-Zoll-Querformatdisplay und ein besonders lauter und klarer Sound erleichtern das tägliche Telefonieren und Schreiben von Textnachrichten. Außerdem gibt es eine 2-MP-Kamera mit Blitz zum Aufnehmen und Teilen von Fotos sowie eine Soft-Touch-Oberfläche für einen sichereren Griff. Weitere Funktionen sind verbesserte Audioqualität mit HD-Sprache, Hörerätekompatibilität (HAC), eingebaute Taschenlampe, spritzwassergeschütztes Mobilteil und eine Notruftaste zum Alarmieren und Senden des GPS-Standorts an fünf vertrauenswürdige Kontakte, wenn Hilfe benötigt wird.

Allgemeines		Typ	Single	VoLTE	✓
ID	L10/L11	Pixelgröße (µm)	1,75x1,75		
Modellname	DFC-0510	Auflösung (MP)	2	IP-Klassifizierung	
Handelsname	Doro Leva L10 / Doro Leva L11	Autofokusgeschwindigkeit	N/A	IP	IP54
Bauform	Bar	Objektiv-FOV	61,4		
		Objektiv F-Nr.	2,8+-5%	GPS	
Größe		Schutzglas	2P+IR	GPS	✓
Gerätegröße (HxBxT mm)	128x67.6x12.7	Blitz	✓	GPS-Chipsatz	Ublox
Gerätegewicht inkl. Batterie (g)	120,7	Zoom	✓	A-GPS	✓
		Videoaufzeichnung	✓	Gallileo	✓
SIM-Karte		Videoaufzeichnungsauflösung	320*240		
SIM-Kartengröße	Nano (4FF)	Sensorgröße (mm)	1/5	Anrufe	
		Sensoren		HD voice	✓
Speicher		GPS	✓	Anrufdaueranzeige	✓
Arbeitsspeicher (RAM)	64MB			Anruferkennung unterdrücken (CLIR)	✓
Speicher (ROM)	128MB	Aufladen		Anrufweiterleitung	Unbedingt, Kein Dienst, Bei Besetzt, Keine Antwort
Verfügbare Benutzerspeicher	17MB	Ladeanschluss	USB-C	Anklopfen	✓
SD-Karte	✓	Ladekontakte	✓	Annehmen mit beliebiger Taste	✓
Maximale Speicherkartengröße	128GB	Batterie		Whitelist-Nummer	✓
		Akkukapazität	1150mAh	Blacklist-Nummer	✓
Chipset		Tasten und Anschlüsse		Festgelegte Wählzahlen	✓
Modell	UMS9117S (T127)	Hilfetaste	✓	Konferenzanruf	✓
Modem	LTE: R12 WCDMA: R9 GSM: R6	Ein/Aus-Taste	Geteilt	Sprechende Zifferntasten	✓
Prozessor	Arm_Cortex_A7	Ziffernblock	✓		
Prozessor-Geschwindigkeit	1GHz	Lautstärketasten	✓	Telefonbuch	
Anzahl der CPU-Kerne	1	Headset-Anschluss	3.5mm standard jack	Im Notfall (ICE)	✓
Betriebssystemtyp	RTOS	Tragebandanschluss	✓	Eigentümersnummer	✓
Betriebssystemversion	Mocor RTOS	LEDs		Telefonbucheinträge	>500
		Nachrichten/Anrufanzeige	✓	Bild zum Kontakt hinzufügen	✓
Hauptdisplay		Batterie/Ladeanzeige	✓	Eingehende Nummer im Telefonbuch speichern	✓
Bildschirmgröße Zoll	2,4	Netzwerk		Kontakt auf SIM-Karte/Telefonspeicher kopieren	✓
Bildschirmgröße (HxB mm)	36.72x48,96	2G (GSM)	900,1800	vCard-Unterstützung	✓
Auflösung (HxB)	240*320	3G (GPRS)	1,8	vCard über Bluetooth übertragen	✓
Bildschirm PPI	166,6	4G FDD (LTE)	1, 3, 7, 8, 20, 28	Favoriten/Top 10 Kontakte	✓
Bildschirmtyp	TFT	4G TDD (LTE)	38, 40		
Anzahl Farben	65K	LTE-Datenrate UL	Cat 4	Anrufliste	
Bildwiederholrate (Hz)	60Hz	LTE-Datenrate DL	Cat 4	Verpasste Anrufe	✓
Hintergrundbeleuchtetes Display	✓			Ausgehende Anrufe	✓
Glas	CTC			Eingehende Anrufe	✓
				Anzahl der Anrufprotokollpositionen	60
Kamera				Datum- und Zeitstempel	✓
Hauptkamera	✓				

Lautstärkeeinstellungen		Nachricht weiterleiten	✓	Warnungen	
Einstellbare Anruflautstärke	✓	Rückruf	✓	Rundfunknachrichten	✓
Einstellbare Medienlautstärke	✓	Nachrichten-Erinnerung	✓	EU-Warnungen	✓
Einstellbare Klingellautstärke	✓	Mehrere Empfänger	✓		
Einstellbare Alarmlautstärke	✓	Speicher	Telefon, SIM, SD-Karte	Zurücksetzfunktionen	
		Zeichenanzeige verbleibend	✓	Einstellungen zurücksetzen	✓
		Automatische Großschreibung	✓	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	✓
		OTA MMS-Profilbereitstellung	✓		
Töne		Bluetooth		Barrierefreiheit	
Eigene Klingeltöne hinzufügen	✓	Bluetooth®	✓	Hörgerätekompatibilitätsbewertung 4G-Bänder	T4/M4
Lautlosmodus	✓	Bluetooth®-Version	5.0	Themen	✓
Maximale Klingellautstärke in 1 m in dB	>83	Freisprechprofil (HFP)	✓	Kontrasteinstellung	✓
Vibrationsanzeige	✓	Headsetprofil (HSP)	✓	Startassistent	✓
Visuelle Klingelanzeige	✓	Serielles Portprofil (SPP)	✓		
Tastenton	✓	Objektübertragungsprofil (OPP) (nur V-Card)	✓	SAR	
Maximale Anruflautstärke in dB	35	Telefonbuch-Zugriffsprofil (PBAP, PBA)	✓	SAR (Körper)	1.495W/Kg
Empfangspegel maximal (dB RLR)	> -8	Audio-/Video-Fernsteuerungsprofil (AVRCP)	✓	SAR (Kopf)	0.591W/Kg
Freisprecheinrichtung	✓	Erweiterte Audioverteilung (A2DP)	✓	SAR (Gliedermaßen)	2.961W/kg
Codecs		Notruffunktion		Andere Funktionen	
EVS NB	✓	Notruftaste	✓	Alarm	✓
EVS WB	✓	Notruf	✓	Uhr	✓
AMR NB	✓	Senden einer Standard-Notfallnachricht	✓	Rechner	✓
AMR WB	✓	Senden von Positionsdaten	✓	Wetter	✓
				Kalender	✓
Nachrichten		Sicherheit		FM-Radio	✓
Art des Nachrichteneingangs (SMS/MMS)	Speziell	Tastensperre	✓	Taschenlampe	✓
SMS-Textnachricht	✓	Telefonsperre	✓	Menüs sperren	✓
MMS	✓	SIM-PIN-Sperre	✓	Software-Update über Funk	✓
Maximale Länge der ausgehenden SMS	1224			Flugmodus	✓
Maximale Anzahl gespeicherter SMS	200				
Nummer aus Nachricht verwenden	✓				
Auf Nachricht antworten	✓				

- ✓ Einfach Hören dank lautem und klarem Sound
- ✓ Besser Sehen auf dem breiten Display
- ✓ Fühlen Sie sich sicherer mit der Notfalltaste