



DORO Leva L20

WARUM DORO?

Während andere Marken auf hübsche Displays, unglaubliche Kameras oder die neueste Technologie und einen „coolen“ neuen Namen setzen, ist für uns Einfachheit viel wichtiger. Und genau das wollen unsere Anhänger – Menschen, die die Auswirkungen des Älterwerdens zwar spüren, im Herzen aber noch jung sind. Deshalb ist EINFACHHEIT der Grundstein der DNA eines jeden Doro-Geräts. Viele kleine Einzelheiten werden in einem Telefon vereint, das Sie lieben werden und mit dem Sie auch tolle Fotos machen und diese auf einem großen, schönen Bildschirm betrachten können. Die Geräte sind außerdem gut auf das reifere Ohr abgestimmt.

HÖRE ES, SIEH ES, LIEBE ES

Egal, wie jung wir uns fühlen, mit dem Alter werden einfache Aufgaben im Alltag zu Herausforderungen. Wir bei Doro richten uns nach dem Prinzip, dass die Benutzung eines Telefons immer ein Kinderspiel sein sollte, auch wenn das Hör- und Sehvermögen oder die Fingerfertigkeit nachlässt. Deshalb bieten alle unsere Telefone hervorragende Standardfunktionen wie den extra lauten und deutlichen Klang, die Anzeige mit hoher Auflösung, leicht lesbare Tasten und eine große, klare Benutzeroberfläche. Und die weit voneinander abgesetzten Tasten erleichtern natürlich das Tippen. Wir widmen uns den Herausforderungen, damit Sie sich auf das Angenehme konzentrieren können.

ELEGANTES KLAPPHANDY FÜR KLARE GESPRÄCHE

Das Doro Leva L20 ist eine ausgezeichnete Wahl für Senioren, die Wert auf Benutzerfreundlichkeit und hervorragenden Ton in einem stilvollen Klappdesign legen. Dank gut voneinander abgesetzter, kontrastreicher Tasten und des großen 2,8-Zoll-Bildschirms wird das Telefonieren, SMS-Schreiben und Fotografieren zum Kinderspiel. Weitere Merkmale sind eine klarere Gesprächsqualität mit HD-Sprachausgabe, ein Soft-Touch-Oberfläche für bessere Griffbarkeit und praktische Schnell Tasten für Favoriten, Kamera und Nachrichtenfunktion. Es gibt auch eine Notruftaste, mit der Sie Ihren GPS-Standort schicken und bis zu fünf Vertrauenspersonen wie Freunde oder Verwandte benachrichtigen können, falls Sie Hilfe benötigen sollten. Selbstverständlich ist es mit Hörgeräten kompatibel.

Allgemeines	
ID	L20/L21
Modellname	DFC-0520
Handelsname	Doro Leva L20 / Doro Leva L21
Bauform	Clam

Größe	
Gerätegröße (HxBxT mm)	107.25x56x20,3
Gerätgewicht inkl. Batterie (g)	132

Speicher	
Arbeitsspeicher (RAM)	64MB
Speicher (ROM)	128MB
Verfügbarer Benutzerspeicher	17MB
SD-Karte	✓
Maximale Speicherkartengröße	128GB

Chipset	
Modell	UMS9117S (T127)
Modem	LTE: R12 WCDMA: R9 GSM: R6
Prozessor	Arm_Cortex_A7
Prozessor-Geschwindigkeit	1GHz
Anzahl der CPU-Kerne	1
Betriebssystemtyp	RTOS
Betriebssystemversion	Mocor RTOS

Hauptdisplay	
Bildschirmgröße Zoll	2,8
Bildschirmgröße (HxB mm)	43,2x57,6
Auflösung (HxB)	320*240
Bildschirm PPI	142,8
Bildschirmtyp	TFT
Anzahl Farben	65K
Bildwiederholrate (Hz)	60Hz
Hintergrundbeleuchtetes Display	✓
Glas	CTC

Kamera	
Hauptkamera	✓
Typ	Single
Pixelgröße (µm)	1,75x1,75

Auflösung (MP)	2
Autofokusgeschwindigkeit	N/A
Objektiv-FOV	61,4
Objektiv F-Nr.	2,8+-5%
Schutzglas	2P+IR
Blitz	✓
Zoom	✓
Videoaufzeichnung	✓
Videoaufzeichnungsauflösung	320*240
Sensorgröße (mm)	1/5

Sensoren	
GPS	✓

Aufladen	
Ladeanschluss	USB-C
Ladekontakte	✓

Batterie	
Akkukapazität	1150mAh

Tasten und Anschlüsse	
Hilfetaste	✓
Schnellasten	Kamera, Nachrichten, Favoriten
Ein/Aus-Taste	Geteilt
Ziffernblock	✓
Lautstärketasten	✓
Headset-Anschluss	3.5mm standard jack
Tragebandanschluss	✓

LEDs	
Nachrichten/Anrufanzeige	✓
Batterie/Ladeanzeige	✓

Netzwerk	
2G (GSM)	900,1800
3G (GPRS)	1,8
4G FDD (LTE)	1, 3, 7, 8, 20, 28
4G TDD (LTE)	38, 40
LTE-Datenrate UL	Cat 4
LTE-Datenrate DL	Cat 4

VoLTE	✓
-------	---

IP-Klassifizierung	
IP	IP54

GPS	
GPS	✓
GPS-Chipsatz	Ublox
A-GPS	✓
Gallileo	✓

Anrufe	
HD voice	✓
Anrufdaueranzeige	✓
Anruferkennung unterdrücken (CLIR)	✓

Anrufweiterleitung	Unbedingt, Kein Dienst, Bei Besetzt, Keine Antwort
Anklopfen	✓
Annehmen mit beliebiger Taste	✓
Whitelist-Nummer	✓
Blacklist-Nummer	✓
Festgelegte Wählfahlen	✓
Konferenzanruf	✓
Sprechende Zifferntasten	✓

Telefonbuch	
Im Notfall (ICE)	✓
Eigentümersnummer	✓
Telefonbucheinträge	>500
Bild zum Kontakt hinzufügen	✓
Eingehende Nummer im Telefonbuch speichern	✓
Kontakt auf SIM-Karte/Telefonspeicher kopieren	✓
vCard-Unterstützung	✓
vCard über Bluetooth übertragen	✓
Favoriten/Top 10 Kontakte	✓

Anrufliste	
Verpasste Anrufe	✓
Ausgehende Anrufe	✓
Eingehende Anrufe	✓
Anzahl der Anrufprotokollpositionen	60
Datum- und Zeitstempel	✓

Lautstärkeeinstellungen				Warnungen	
Einstellbare Anruflautstärke	✓	Nachricht weiterleiten	✓	Rundfunknachrichten	✓
Einstellbare Medienlautstärke	✓	Rückruf	✓	EU-Warnungen	✓
Einstellbare Klingellautstärke	✓	Nachrichten-Erinnerung	✓		
Einstellbare Alarmlautstärke	✓	Mehrere Empfänger	✓		
		Speicher	Telefon, SIM, SD-Karte	Zurücksetzfunktionen	
		Zeichenanzeige verbleibend	✓	Einstellungen zurücksetzen	✓
		Automatische Großschreibung	✓	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	✓
		OTA MMS-Profilbereitstellung	✓		
Töne				Barrierefreiheit	
Eigene Klingeltöne hinzufügen	✓	Bluetooth		Hörgerätekompatibilitätsbewertung 4G-Bänder	T4/M4
Lautlosmodus	✓	Bluetooth®	✓	Themen	✓
Maximale Klingellautstärke in 1 m in dB	>83	Bluetooth®-Version	5.0	Kontrasteinstellung	✓
Vibrationsanzeige	✓	Freisprechprofil (HFP)	✓	Startassistent	✓
Visuelle Klingelanzeige	✓	Headsetprofil (HSP)	✓		
Tastenton	✓	Seriellles Portprofil (SPP)	✓	SAR	
Maximale Anruflautstärke in dB	35	Objektübertragungsprofil (OPP) (nur V-Card)	✓	SAR (Körper)	1.506 W/kg
Empfangspegel maximal (dB RLR)	> -8	Telefonbuch-Zugriffsprofil (PBAP, PBA)	✓	SAR (Kopf)	0.791W/Kg
Freisprecheinrichtung	✓	Audio-/Video-Fernsteuerungsprofil (AVRCP)	✓	SAR (Gliedermaßen)	2.964 W/kg
		Erweiterte Audioverteilung (A2DP)	✓		
Codecs				Andere Funktionen	
EVS NB	✓	Notruffunktion		Alarm	✓
EVS WB	✓	Notrufftaste	✓	Uhr	✓
AMR NB	✓	Notruf	✓	Rechner	✓
AMR WB	✓	Senden einer Standard-Notfallnachricht	✓	Wetter	✓
		Senden von Positionsdaten	✓	Kalender	✓
Nachrichten				FM-Radio	✓
Art des Nachrichteneingangs (SMS/MMS)	Speziell	Sicherheit		Taschenlampe	✓
SMS-Textnachricht	✓	Telefonsperre	✓	Menüs sperren	✓
MMS	✓	SIM-PIN-Sperre	✓	Software-Update über Funk	✓
Maximale Länge der ausgehenden SMS	1224			Flugmodus	✓
Maximale Anzahl gespeicherter SMS	200				
Nummer aus Nachricht verwenden	✓				
Auf Nachricht antworten	✓				

- ✓ Einfach Hören dank lautem und klarem Sound
- ✓ Einfach Sehen auf dem großen, gut lesbaren Display
- ✓ Fühlen Sie sich sicherer mit der Notfalltaste